

Podwójna dioda – trioda


**KBC 32**

Demodulator + ARW + Wzmacniacz  
m. cz.

Oktal

*KBC32*

$$\frac{U_Z = 2V}{I_Z = 50mA}$$



**Wartości charakterystyczne i robocze**

wzm. m. cz.

$U_a$	120	V
$U_{s1}$	-1,5	V
$I_a$	1,3	mA/V
$K_a$	25	V/V
$S_a$	1,2	mA/V
$q_a$	21	k $\Omega$

**Wartości graniczne**

Trioda

Dioda

$U_{a\max}$	150	V	$U_{D\max}$	125	V
$P_{a\max}$	0,6	W	$I_{D\max}$	0,2	mA
$R_{g\max}$	2	M $\Omega$			

TYPY PODOBNE