

**Trioda mocy**


**6 C 18 C**  
**(6 S 18 S)**

Wzmacniacz mocy m.cz.

Heptalowy

*6C18C*

$U_z = 12,6 \text{ lub } 6,3V$   
 $I_z = 3,3 \text{ lub } 6,6A$



Wartości charakterystyczne i robocze

Wartości graniczne

$U_a$	120	V
$U_s$	-20	V
$I_a$	550	mA
$S_a$	40	mA/V
$K_a$	2,5	V/V
$\rho_a$	60	$\Omega$

$P_a$	60	W
-------	----	---

TYPY PODOBNE